

# Spirent TestCenter LAN



モデル名		C2-KIT-11AX-1			C50-KIT-11AX-1-V2			C50-KIT-11AX-6		MX2-11AX-2-V2		
無線 LAN	NIC カード数	1			2			5		2		
	対応周波数	5GHz帯		2.4GHz帯	5GHz帯		2.4GHz帯	5GHz帯	2.4GHz帯	5GHz帯		2.4GHz帯
	対応規格	802.11 a/g/n/ac/ax		802.11 g/n/ax	802.11 a/g/n/ac/ax		802.11 g/n/ax	802.11 a/g/n/ac/ax	802.11 g/n/ax	802.11 a/g/n/ac/ax		802.11 g/n/ax
	対応 MIMO	1x1, 2x2, 3x3, 4x4	1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 8x8	1x1, 2x2, 3x3, 4x4	1x1, 2x2, 3x3, 4x4	1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 8x8	1x1, 2x2, 3x3, 4x4	1x1, 2x2	1x1, 2x2	1x1, 2x2, 3x3, 4x4	1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 8x8	1x1, 2x2, 3x3, 4x4
		どちらかを選択		独立利用可	どちらかを選択		独立利用可	ポートを共用		どちらかを選択		独立利用可
	無線 LAN ポート (Radio) 数	2	1	1	4	2	2	20	20	4	2	2
	ポートあたりアンテナ数	4	8	4	4	8	4	2	2	4	8	4
	チャネル帯域幅	20/40/80MHz	20/40/80/160/80+80MHz	20/40MHz	20/40/80MHz	20/40/80/160/80+80MHz	20/40MHz	20/40/80/160MHz	20/40MHz	20/40/80MHz	20/40/80/160/80+80MHz	20/40MHz
	最大クライアント数 (単独利用時)	240	200	200	480	400	400	20	20	480	400	400
	最大サポート OFDMA RU 数	2	1	1	4	2	2	20	20	4	2	2
Band Steering	—			—			○		—			
Channel Attenuation	○			○			—		○			
DFS Radar エミュレーション	—			○			—		○			
Wi-Fi Noise ジェネレーション	○			○			—		○			
有線 LAN	ポート数			10G/5G/2.5G/1G/100Mbps × 4			10G/5G/2.5G/1G/100Mbps × 4			有線 LAN モジュールと組み合わせて利用		
NIC 間 HW 時刻同期	○			○			○		○			